

JALÜZ / ROL QAPI MOTORU

İstifadə Təlimatı

1. Pultun qoşulması

Variant 1 (Ən rahat)

1. Controllerə enerji verin.
 2. ▲ **UP** və ■ **STOP** düymələrini eyni anda **1 saniyə** saxlayın.
 3. Bip səsi eşidiləcək.
 4. Qırmızı LED yanıb-sönəcək.
 5. Pult uğurla qoşuldu.
-

Variant 2

1. Controller üzərindəki **LEARNING** düyməsini bir dəfə basın.
 2. LED yanıb-sönməyə başlayacaq.
 3. Pult üzərində istənilən düyməni basın.
 4. Bip səmindən sonra qoşulma tamamlanacaq.
-

2. Pultu silmək

Variant 1

Enerji verildikdən sonra

▲ **UP** + ▼ **DOWN**

düymələrini birlikdə **1 saniyə** saxlayın.

Bütün qoşulmuş pultlar silinəcək.

Variant 2

Controller üzərindəki **LEARNING** düyməsini LED sönənə qədər saxlayın.

3. Pult düymələri

Düymə	Funksiya
-------	----------

▲ UP	Jalüzü açır
▼ DOWN	Jalüzü bağlayır
■ STOP	Hərəkəti dayandırır

4. Motor əks istiqamətdə işləyirsə

Məsələn,

AÇ düyməsinə basdıqda jalüz bağlanırsa:

Qoşulmuş pultda

▲ UP + ▼ DOWN + ■ STOP

düymələrini birlikdə **3 saniyə** saxlayın.

Motorun istiqaməti dəyişəcək.

5. Telefona qoşulması

1 Tuya Smart tətbiqini quraşdırın.

və ya

Smart Life tətbiqindən istifadə edin.

2 Telefonu

2.4GHz Wi-Fi şəbəkəsinə qoşun.

⚠ 5GHz Wi-Fi dəstəklənmir.

3 Controlleri qoşulma rejiminə keçirin

Variant 1

Qoşulmuş pultda

STOP + DOWN

düymələrini

3 saniyə

saxlayın.

və ya

Variant 2

Controller üzərindəki

LEARNING

düyməsini **3 dəfə** basın.

Yaşıl LED sürətlə yanıb-sönəcək.

Tuya tətbiqində

+

→ **Add Device**

seçin.

Wi-Fi şifrəsini daxil edin.

Controller avtomatik tapılacaq.

6. Tətbiq imkanları

✓ Jalüzü açmaq

✓ Jalüzü bağlamaq

✓ İstənilən mövqedə saxlamaq

✓ Faizlə idarə etmək

✓ Taymer qurmaq

✓ Avtomatik açılıb-bağlanma

✓ Motor istiqamətini dəyişmək

7. İlk quraşdırmadan sonra

Kalibrasiya

Tətbiqdə **Settings** → **Quick Calibration** seçin.

Motorun tam açılıb-bağlanma müddətini daxil edin.

Bu əməliyyatdan sonra tətbiqdə **0% – 100%** göstəricisi düzgün işləyəcək.

Vacib qeydlər

- ⚠️ Yalnız **2.4GHz Wi-Fi** istifadə edin.
- ⚠️ İlk istifadədə kalibrasiya etməyiniz tövsiyə olunur.
- ⚠️ Elektrik qoşulmasını mütəxəssis etməlidir.
- ⚠️ Zavod sıfırlaması edildikdə bütün qoşulmuş pultlar silinir.

SmartTouch.az

Ağıllı ev • Avtomatlaşdırma • Tuya • WiFi • Zigbee

⚠️ **Qeyd:** Bu təlimat istifadə rahatlığı üçün zavodun ingiliscə təqdim etdiyi orijinal təlimat əsasında Azərbaycan dilinə uyğunlaşdırılmışdır. Hər hansı uyğunsuzluq və ya ziddiyyət yarandığı halda, **əsas götürülməli sənəd zavodun orijinal ingilisdilli təlimatıdır.**